

# PT GALLERY MASJID INDONESIA

Panduan resmi Bahasa Indonesia



## HAMRA HM61

### Vacuum Karpet Industri

Penggunaan • Perawatan • Troubleshooting • Garansi

**GARANSI 2 TAHUN - KEQUALI KABEL**

# Dirancang untuk karpet area luas

HM61 menggabungkan sikat berputar dan daya vakum dalam satu lintasan.

**60 cm**

Lebar kerja sikat

**2.000 W**

Daya motor vakum

**550 W**

Daya motor sikat

**55 L/detik**

Aliran udara

**20 m**

Panjang kabel

**29 kg**

Berat dengan packing

## Fungsi utama

- Sikat berputar membantu mengangkat debu dan kotoran dari serat karpet.
- Vakum teleskopik membantu menjangkau mimbar, mihrab, tangga dan sudut.
- Ketinggian sikat dapat disesuaikan dengan panjang bulu karpet.

# Keselamatan sebelum digunakan

Baca seluruh petunjuk. Mesin adalah peralatan listrik untuk penggunaan kering.

- 01** Cabut steker saat mesin tidak digunakan, sebelum dibersihkan, dan sebelum servis.
- 02** Jangan gunakan di luar ruangan, pada permukaan basah, atau untuk mengisap cairan mudah terbakar.
- 03** Jangan gunakan apabila kabel atau steker rusak. Hubungi layanan servis PT GMI.
- 04** Jangan menarik, membawa, atau mencabut mesin melalui kabel. Pegang bagian steker.
- 05** Jauhkan kabel dari panas, sudut tajam, roda mesin dan sikat yang sedang bergerak.
- 06** Jauhkan rambut, pakaian longgar, jari dan anggota tubuh dari lubang serta komponen bergerak.
- 07** Jangan mengisap rokok, korek api, abu panas, atau benda yang masih terbakar dan berasap.
- 08** Pastikan kantong debu dan filter terpasang. Periksa serta kosongkan kantong secara berkala.
- 09** Matikan semua sakelar sebelum mencabut steker. Gunakan pengawasan bila ada anak-anak di sekitar.
- 10** Perawatan kelistrikan dan perbaikan internal harus dilakukan teknisi yang kompeten.

## PERHATIAN

Jangan menjalankan mesin di atas kabel. Kantong yang terlambat dikosongkan dapat membebani motor vakum.

# Kenali komponen HM61

Ilustrasi berasal dari panduan pabrik; bentuk dan warna dapat berbeda menurut batch.



## Komponen utama

- 1 Kabinet atas dan gagang
- 2 Kantong debu
- 3 Filter HEPA
- 4 Rumah motor vakum
- 5 Motor dan kaset sikat
- 6 Pengaturan tinggi sikat
- 7 Selang samping
- 8 Penggulung kabel

Pastikan sambungan kabinet, selang, kantong debu dan filter terpasang rapat sebelum mesin dinyalakan.

Gunakan hanya aksesoris yang sesuai dan direkomendasikan untuk HM61.

# Cara menggunakan HM61

Pastikan kantong, filter, selang dan kabel telah terpasang dengan benar.

45°

**Atur sudut kerja**



**Nyalakan motor**



**Vakum teleskopik**

1

## **Atur posisi**

Tekan pedal, lalu posisikan mesin pada sudut kerja sekitar 45°.

2

## **Nyalakan motor**

Aktifkan motor sikat dan motor vakum sesuai fungsi yang dibutuhkan.

3

## **Gerakkan mesin**

Angkat sedikit bagian depan dan gerakkan maju-mundur mengikuti arah rebah bulu karpet.

4

## **Gunakan teleskopik**

Matikan motor sikat, pasang pipa teleskopik untuk area yang tidak terjangkau mesin.

# Perawatan rutin

Perawatan sederhana menjaga aliran udara dan membantu memperpanjang usia mesin.



**Buka penutup**



**Lepaskan kantong**



**Bersihkan selang**

## Kantong debu

Periksa secara berkala. Lepaskan kantong dengan hati-hati, kosongkan, lalu pasang kembali dengan benar.

## Selang hitam

Jika daya hisap melemah, matikan mesin dan cabut steker. Periksa selang serta bersihkan sumbatan.

## Filter

HM61 memakai filter kain yang dapat digunakan kembali. Bersihkan sesuai petunjuk dan pastikan kering sebelum dipasang.

## Sikat

Cabut steker sebelum mengangkat serat, benang atau benda yang tersangkut pada sikat.

# Pemeriksaan awal

Matikan mesin dan cabut steker sebelum pemeriksaan atau pembersihan.

## Mesin tidak bekerja

Pastikan sakelar ON, steker tersambung, dan pemutus arus gedung tidak terpicu. Bila tetap gagal, hubungi servis.

## Sikat tidak bekerja

Periksa apakah ada benda tersangkut dan apakah pemutus motor sikat terpicu. Jangan membuka kelistrikan sendiri.

## Daya hisap melemah

Kosongkan kantong, bersihkan sumbatan selang, lalu periksa filter dan sambungan penutup.

## Daya angkat sikat buruk

Sesuaikan tinggi sikat, bersihkan benda tersangkut, dan minta teknisi memeriksa sikat atau belt jika aus.

## Suara atau bau tidak normal

Segera matikan mesin, cabut steker, hentikan penggunaan, dan hubungi layanan PT GMI.

**Jangan melanjutkan penggunaan jika kabel rusak atau bagian listrik terkena air.**

# Data teknis HM61

Acuan klaim: deskripsi produk PT GMI di Shopee, diselaraskan Agustus 2026.

|                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| Lebar kerja sikat    | 600 mm (60 cm)                        |
| Lebar/dimensi mesin  | 65 × 102 × 42 cm                      |
| Daya motor sikat     | 0,55 kW (550 W)                       |
| Diameter sikat       | 3,3 cm                                |
| Rotasi sikat         | 2.000 rpm                             |
| Daya motor vakum     | 2.000 W                               |
| Aliran udara         | 55 L/detik                            |
| Tingkat suara        | 77 dB                                 |
| Panjang kabel        | 20 m                                  |
| Berat dengan packing | 29 kg                                 |
| Filter               | HEPA + filter kain pakai ulang        |
| Fitur                | Penggulung kabel dan vakum teleskopik |

## Garansi 2 tahun

Pengecualian garansi: kabel.

Simpan invoice dan dokumen ini. Ketentuan layanan mengikuti bukti pembelian.



# Kartu Garansi HM61

Diisi oleh penjual dan pembeli pada saat pembelian atau serah terima.

## PRODUSEN

Hamra Endüstriyel Temizlik Mak. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Özerli Mahallesi, M. Kemal Duduoğlu Blv. No:174

Dörtyol, Hatay, Türkiye

[www.hamramakina.com.tr](http://www.hamramakina.com.tr)

## PENJUAL

PT Gallery Masjid Indonesia

WhatsApp / Telepon: 0813-1975-1770

## DATA PEMBELIAN

Nama pembeli / instansi: \_\_\_\_\_

Nomor invoice: \_\_\_\_\_

Tanggal pembelian: \_\_\_\_\_

Nomor seri unit: \_\_\_\_\_

**Simpan kartu ini bersama invoice pembelian**